

- 2 Instrumente zur Anzeige der Ausgangsleistung pro Stereokanal
- Contour (schaltbar): Automatik zur Stabilisierung des Klangeindruckes für jede Lautstärke
- Mono/Stereo-Umschalter
- Rauschfilter, schaltbar
- Rumpelfilter, schaltbar
- 2 Anschlüsse für Tonbandgeräte mit Überspielmöglichkeit (Dubbing)
- Monitor-Schalter
- TB-Monitorbuchsen zur Hinterbandkontrolle für 3-Kopf-Tonbandgerät
- Stereokopfhörer frontseitig
- 2 Lautsprecherkreise für „Stereo-4“-Raumklang-Effekt oder für die Wiedergabe in zwei getrennten Räumen, schaltbar
- Gehäuse: Metall-Schwarz, Silber

AH 186 T	
Wellenbereiche	MW 520-1605 kHz FM 87,5 108 MHz
Empfindlichkeit (IHF) 75 Q	0,85 ·V
Klirgrad mono	0,2%
stereo	0,4%
Übertragungsbereich	40 12 500 Hz ±3 dB
Gleichwellen	
selektion (u. - 1 mV)	1,1 dB
Selektivität (u.-100..V)	70 dB
Signal/Rausch-Verhältnis	
11 mV, 75 kHz Hub)	70 dB
Pdottendämpfung	65 dB
Kanaltrennung (1 kHz)	45 dB
AM-Dämpfung	55 dB
ZF-Dämpfung	90 dB
Spiegelfrequenzdämpfung	75 dB
Nebenwellendämpfung	100 dB
Mute-Schwelle	10 mV
AM Empfindlichkeit	
26 dB S/R	80 uV
Selektivität	45 dB
ZF-Dämpfung	60 dB
Spiegelfrequenzdämpfung	70 dB
Abmessungen B x H x T cm	48,2 * 15 x 38

AH 384 A	
Ausgangsleistung	
FTC	
20 Hz 20 kHz	2 x 45 W
k S 0,3 % 8 Q	2x51 W
4 12	
IEC 581	
63 Hz -12,5 kHz	2 x 48 W
ks0,7% 8U	2 x 57 W
4Q	
DIN 45 500 1 kHz	2 x 50 W
k = S 1 % 8 Q	2 x 58 W
4 12	
Übertragungsbereich	20 20 000 Hz
(+ 0,5 - 1,5 dB)	
Leistungsbandbreite	7-SO 000 Hz
(noch IHF)	
Klirgrad	
20 Hz 20 kHz	
an: 8 Q	0,06% bei 40 W
an: 4 B	0,08% bei 43 W
Intermodulation	0,05% bei 20 W
Rauschfilter	
Rumpelfilter	
Fremdspannungsabstand	65 dB (phono)
Reserve	85 dB
Übersprechdämpfung	55 dB bei 1 kHz
Baßeinsteller	+ 10 dB bei 100 Hz
Höheneinsteller	±12 dB bei 10 kHz
Rauschfilter	- 6dB bei 10kHz
Rumpelfilter	6 dB bei 70 Hz
Contour bei 30 dB	+ 10 dB bei 100 Hz
+ 5 dB bei 10 kHz	
Dämpfungsfaktor	75 x (B fi)
Eingänge	
Phono 1/2	2,5 mV an 47
Mikrofon	2,0 mV an 47 kQ
Tonband 1/2	200 mV an 50 kQ
Reserve	200 mV an 50 kQ
Ausgänge	
Lautsprecher, passiv	4 8 Q
Lautsprecher, aktiv	
MFB	1 V
Stereokopfhörer	8 - 600 Q
Abmessungen B x H x T cm	48,2x15x38

AH 386 A	
Ausgangsleistung	
20 Hz-20 kHz	2x65 W
k ^ 0,3 % 8 Q	2 x 75 W
4 Q	
IEC 581	
63 Hz 12,5 kHz	2x70W
ks0,7% 8k	2 x 82 W
4 Q	
DIN 45 500 1 kHz	2x 75 W
k S 1 % 8 Q	2 x 90 W
4 Q	
Übertragungsbereich	20 20 000 Hz
(+0,5 1,5 dB)	
Leistungsbandbreite	7*50 000 Hz
(nach IHF)	
Klirgrad	
20 Hz 20 kHz	
an: 8 Q	0,05 % bei 60 W
an: 4 Q	0,06 % bei 65 W
Intermodulation	0,05% bei 30 W
Rauschfilter	
Rumpelfilter	
Fremdspannungsabstand	65 dB (phono)
Reserve	85 dB
Übersprechdämpfung	55 dB bei 1 kHz
Baßeinsteller	± 10 dB bei 100 Hz
Höheneinsteller	+ 12 dB bei 10 kHz
Rauschfilter	- 6 dB bei 10 kHz
Rumpelfilter	6 dB bei 70 Hz
Contour bei 30 dB	f 10 dB bei 100 Hz
+ 5 dB bei 10 kHz	
Dämpfungsfaktor	75 x '8 Q)
Eingänge	
Phono 1/2	2,5 mV an 47 kQ
Mikrofon	2,0 mV an 47 kQ
Tonband 1/2	200 mV an 50 kQ
Reserve	200 mV an 50 kQ
Ausgänge	
Lautsprecher, passiv	4 8 Q
Lautsprecher, aktiv	
MFB	1 V
Stereokopfhörer	8-600k
Abmessungen B x H x T cm	48,2x15x38

**AH 386 A wie AH 384 A**

- jedoch
- Sinus-Dauerton-Leistung 2 x 90 W nach DIN 45 500
  - Mikrophonanschluß frontseitig mit Misch regier

Boxenempfehlungen:  
 AH 386 A/AH 489 (- Seite 30/31)  
 AH 384 A/AH 484 (" Seite 30)

Änderungen und Liefermöglichkeit Vorbehalten

